

ТИРИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ МОС...

Наименование	Коммутируемое напряж., пик, В	Входной ток срабатывания, мА	Функция "Zero-Cross"*	Напряжение изоляции, кВ	Тип корпуса	Номер схемы
МОС3010	250	15		7.5	PDIP-6	10
МОС3020	400	15		7.5	PDIP-6	10
МОС3021	400	15		7.5	PDIP-6	10
МОС3023	400	5		7.5	PDIP-6	10
МОС3041	400	15	+	7.5	PDIP-6	11
МОС3042	400	10	+	7.5	PDIP-6	11
МОС3061	600	15	+	7.5	PDIP-6	11
МОС3062	600	10	+	7.5	PDIP-6	11
МОС3063	600	5	+	7.5	PDIP-6	11

* "Zero-Cross": схема управления переключением (открыванием симистора) в момент перехода фазы через ноль.

PDIP-4	PDIP-6	PDIP-8	PDIP-16